

Kabelová tabulka



Ing. Vladimír Jelínek
ČKAIT - 0501105
16.09.2026

Rozváděč RS1

označení kab.	popis vývodu	jištění			typ kabelu	pozn.	délka
		označení	typ	hodnota (A)			
WL0	přívod	QF0		40	CYKY-J 4x10		5
	přepěťová ochrana		II				
WL1.1	světla schodiště + vchod	FA1	jističochránič	C10/2/0,03	CYKY-J 5x1,5		35
WL1.2	světla chodba sklepy	FA2	jističochránič	C10/2/0,03	CYKY-J 3x1,5		15
WL1.3	světla sušárna	FA3	jističochránič	C10/2/0,03	CYKY-J 3x1,5		30
WL1.4	zásuvka STA	FA4	jističochránič	C16/2/0,03	CYKY-J 3x2,5		15
WL1.5	zásuvka 32A/400V	FA5	jističochránič	C20/4/0,03	CYKY-J 5x6	+elektroměr	3
WL1.6	rezerva	FA6	jističochránič	C10/2/0,03			
WL1.7	světla sklepy	FA7	jistič	6B/1	AYKY 2x2,5		
WL1.8	světla sklepy	FA8	jistič	6B/1	AYKY 2x2,5		
WL1.9	zvonky	FA9	jistič	4B/1		+zvonkové trafo 8V/AC	

Rozváděč RS2

označení kab.	popis vývodu	jištění			typ kabelu	pozn.	délka
		označení	typ	hodnota (A)			
WL0	přívod	QF0		40	CYKY-J 4x10		5
	přepěťová ochrana		II				
WL2.1	světla schodiště + vchod	FA1	jističochránič	C10/2/0,03	CYKY-J 5x1,5		35
WL2.2	světla chodba sklepy	FA2	jističochránič	C10/2/0,03	CYKY-J 3x1,5		20
WL2.3	světla chodba koje	FA3	jističochránič	C10/2/0,03	CYKY-J 3x1,5		0
WL2.4	zásuvka STA	FA4	jističochránič	C16/2/0,03	CYKY-J 3x2,5		15
WL2.5	rezerva	FA6	jističochránič	C10/2/0,03			
WL2.6	světla sklepy	FA7	jistič	6B/1	AYKY 2x2,5		
WL2.7	světla sklepy	FA7	jistič	10B/1	AYKY 2x2,5		
WL2.8	světla sklepy	FA8	jistič	10B/1	AYKY 2x2,5		
WL2.9	zvonky	FA9	jistič	4B/1		+zvonkové trafo 8V/AC	

označení kab.	popis vývodu	jištění			typ kabelu	pozn.	délka
		označení	typ	hodnota (A)			

Ostatní

	HDV				CYKY-J 3x50+35		32
	zvonky				JYSTY 2x2x0,8		100
	zvonky				JYSTY 4x2x0,8		70
	odbočky do bytů				CYKY-J 4x10		66
	HDO do bytů				CYKY-O 4x1,5		66
					CYA6zž		70
					CYA16zž		76